Оглавление

Инструкции по настройке модемов	. 2
Модемы TP-Link TD-W8951ND, TD-W8901ND, TD-8816, TD-8817	. 3
Инструкции по настройке роутеров	11
Роутеры TP-Link TL-WR740N,TL-WR741N, TL-WR840N, TL-WR841N	12
Дополнительная информация	16
Параметры VPI/VCI по городам	17
Как узнать свой логин и пароль для доступа к сети Итернет	18
Как сбросить настройки модема	20
Как сбросить настройки роутера	21

Инструкции по настройке модемов

Модемы TP-Link TD-W8951ND, TD-W8901ND, TD-8816, TD-8817

Внешний вид:



8951

8901





Для настройки устройства его необходимо соединить проводом с ПК:



Получите доступ к WEB интерфейсу устройства. Для этого запустите web-browser и наберите в адресной строке IP адрес маршрутизатора: 192.168.1.1

Появится окно для ввода логина/пароля для доступа к WEB интерфейсу устройства. В поле «Пользователь» наберите **admin**, в поле «Пароль» также наберите **admin**. Нажмите кнопку **«ОК»**.

Подключение к	192.168.1.1
R	E X
ADSL Router	
Подьзователь:	🖸 admin 💉
Пароль:	•••••
	Сохранить пароль

Если не удается зайти на WEB-интерфейс устройства необходимо сбросить его настройки - <u>"Как</u> <u>сбросить настройки модема"</u>

Если логин и пароль введены правильно, вы увидите следующее окно:

TP-LIN	K				ADS	L2/2+ Etherne	et Router
Quick Start	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Maintenance	Status	Help
Quick Start	Thi 'Ou (Int act the	is ADSL Router tick Start' wiza ternet Service cess within mi ADSL Router.	is ideal for hon rd will guide you Provider). The r nutes. Please fo	ne networking and s u to configure the Al outer's easy Quick Allow the 'Quick Star	amall business netw DSL router to conne Start will allow you t' wizard step by st	vorking. The act to your ISP to have Interne tep to configure	4
		(RUNWZARD	$\mathbf{\mathcal{D}}$			

В главном меню выбираем пункт "Quick Start" и нажимаем кнопку "RUN WIZARD". В появившемся меню нажимаем "next":

Quick Start
The Wizard will guide you through these four quick steps. Begin by clicking on NEXT.
Step 1. Choose your time zone
Step 2. Set your Internet connection
Step 3. Save your current ADSL Router configuration
NEXT EXIT

Значение в данном меню можно оставить по умолчанию, никакого влияние на доступ к Интернету данная функция не оказывает далее нажимаем "**next**":

Quick Start - Time Zone
Select the appropriate time zone for your location and click INEXT to continue.
(GMT) Greenwich Mean Time : Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
BACK NEXT EXIT

Для работы в режиме роутер выбираем PPPoE/PPPoA и нажимаем "next"

Quick Start - ISP Connection Type								
Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click NEXT to continue.								
O Dynamic IP Address	Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.							
Static IP Address	Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.							
PPPoE/PPPoA	Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)							
O Bridge Mode	Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.							
	BACK NEXT EXIT							

Указываем логин и пароль для подключения в соответствующие поля. Указываем VPI и VCI можно посмотреть по <u>ссылке.</u>

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue.

Username: Password: VPI: VCI: Connection Type:	8 (0~255) 35 (1~65535) PPPoE LLC	
	BACK NEXT EXIT	
огин доступа к сети Инте	ернет (<u>Забыли логин?</u>)	

Username: Ваш логин доступа к сети Интернет (<u>Забыли логин?</u>) Password: Ваш пароль для доступа к сети Интернет (<u>Забыли пароль?</u>)

После ввода необходимых параметров нажимаем "next"

Quic	k Start C	omplete !	!				
	The Setup W to save the c	zard has comp urrent settings	pleted. Click o	on BACK to r	nodify cha	nges or mis	takes. Click NEXT
						BACK	NEXT EXIT

Для сохранения настроек нажимаем "next"

TP-LINK		
Quick Start Completed !!		
Saved Changes.		
		LOSE

После сохранения настроек, если все введено верно, появится авторизация. Параметры соединения можно увидеть при открытии вкладки **<Status**>:

TP-LINI	K			AD	SL2/2+ Etherne	et Router
Status	Quick Interface Start Setup	Advanced Setup	Access Managemen	Maintenance	Status	Help
		tem Log				
Device Information						
	Firmware Versio	n : 1.0.2 Build 0809	505 Rel.50739			
	MAC Addres	s: 00.1d:0f:c8.4d	06			
LAN						
	IP Addres	: 192.168.1.1				
	Subnet Mac	k: 255.255.255.0				
	DHCP Serve	r : Enabled				
WAN						
	Virtual Circu	t: PVCD -				
	Statu	s: Connected				
	Connection Typ	e: PPPoE				
	IP Addres	s: 89.218.24.111				
	Subnet Mas	k: 255.255.255.25	6			
	Default Gatewa	y: 82.200.240.30				
	DNS Serve	F: 82.200.130.232				
	PPP connection fit	 Enabled Oct 07by 53apr 15c 				
	PPP Composition	0. 04.0711.0081130	,			
AUSL						
	ADSL Firmware Versio	n : FwVer:3.10.2.6	0_TC3085 HwVer.	T14F7_3.0		
	Line Stat	e: Showtime				
	Modulatio	ALCONT				
	Arrier moo	C. ANNEA_A				
		Downstream	Upstream			
	SNR Marg	n: 39.0	24.0 d	lb		
	Line Attenuatio Data Rat	n: 8.5 e: 1024	3.5 d 512 k	lb bos		
	21001110					

В поле «Internet IP Address» будет указан ваш IP-адрес доступа к Интернет, это и будет говорить об успешном подключении.

После настройки модема необходимо сменить пароль для доступа к нему. Для этого выберите меню "Maintenance" и в поле "New Password" указать новый пароль:

TP-LINK® 150Mbps Wireless N ADSL2+ Modem Router								
Maintenance	Quick Interfa Start Setu	ace Advano ip Setu	ced Acce p Manage	ess ement	Maintena	ance	Status	Help
	Administration	Time Zone	Firmware	Sys	Restart	Diag	nostics	
Administrator	Use New Pas Confirm Pas	ername : admin ssword : ssword :						
		SAVE	CANCEL					

Настройка беспроводного интерфейса

(Если Ваша модель поддерживает беспроводной интерфейс)

В главном меню выбираем пункт "Interface Setup" и нажимаем кнопку "Wireless":

1. в открывшемся ниже меню проверяем наличие галочки на пункте "Activated" в разделе "Access Point";

2. в поле "SSID" указываем имя Вашей беспроводной сети

3. в поле "Authentication Type" раздела "QSS Settings" выбираем WPA2-PSK;

4. в поле "Pre-shared Key" раздела "WPA2-PSK" указываем пароль беспроводного

соединения (он должен состоять из 8 и более символов, допускаются только латинские буквы и цифры можно указывать что-то одно либо чередовать).

5. далее нажимаем "**save**" и можно настраивать беспроводное соединение на ПК либо другом устройстве.



Проброс портов

В главном меню выбираем пункт "Advanced Setup" и нажимаем кнопку "NAT":

Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Managem	ent Main	tenance	Status	Help
Firewall	Routing	NAT	 QoS	VLAN	ADSL		

Для проброса портов необходимо выбрать активный интерфейс (пример PVC0), только после этого появятся следующие пункты:

Advanced	Quick Start	Interface Setup	Advanced Setup	Access Management	Mair	ntenance	Status	Help
	Firewall	Routing	NAT	QoS	VLAN	ADSL		
NAT								
		Virtual Circuit	: PVC0 V					
		Number of IPs	: 💿 Single 🔾 M	uttiple				
		0	DMZ					
		0	Virtual Server					

Для проброса определенных портов выбиерам "Virtual server":

Virtual Server						
	Vi	tual Server for : Single IP	Account			
		Rule Index : 1 💌				
		Application : -		- ~	•	
		Protocol : ALL	1			
	Sta	art Port Number : 0				
	B	nd Port Number : 0				
	Lo	cal IP Address : 0.0.0.0				
/irtual Server Listing			,			
	Rule	Application	Protocol	Start Port	End Port	Local IP Address
	1			0	0	0.0.0.0
	2	-	-	0	0	0.0.0.0
	3	-	-	0	0	0.0.0.0
	4	-	-	0	0	0.0.0.0
			1	-		

В поле "Start Port Number" указываем номер порта, который нужно пробросить. Далее в поле "Local IP Address" указываем IP- адрес устройства на которое пробрасывается порт (пример Ваш ПК 192.168.1.2).

Далее нажимаем "save". На этом настройка завершена.

Инструкции по настройке роутеров

Роутеры TP-Link TL-WR740N,TL-WR741N, TL-WR840N, TL-WR841N

Внешний вид:



TL-WR741N



TL-WR841N

Для настройки устройства его необходимо соединить проводом с ПК:



Далее, получите доступ к WEB интерфейсу устройства. Для этого запустите web-browser и наберите в адресной строке IP адрес устройства: **192.168.0.1** и в открывшейся странице введите имя пользователя и пароль администратора для доступа к web-интерфейсу устройства в полях **Пользователь** и **Пароль** соответственно (по умолчанию имя пользователя – **admin**, пароль – **admin**). Нажмите кнопку **Ок**.

Подключение к 1	92.168.1.1	? 🗙
	T	THE
TP-LINK Wireless Lite	N Router WR741N	
Подьзователь:	🖸 admin	*
Пароль:	••••	
	Сохранить пароль	
	ОК	Отмена

Если не удается зайти на WEB-интерфейс устройства необходимо сбросить его настройки - <u>"Как</u> <u>сбросить настройки роутера"</u>

В главном меню выберите раздел Быстрая настройка и в появившемся окне нажмите Далее.

Состояние	
Быстрая настройка	Быстрая настройка
Функция QSS	
Сеть	
Беспроводной режим	с помощью выстрои настроики вы сможете задать основные параметры сети.
рнср	Для продолжения, пожалуиста, нажмите кнопку Далее .
Переадресация	Для выхода, пожалуйста, нажмите кнопку Выход .
Безопасность	
Родительский контроль	Выход Далее
Контроль доступа	

Далее выберите пункт Динамический IP-адрес и нажмите Далее.

Ma	стер быстрой настройки поможет настроить ваш тип соединения WAN порта.
Мај В п	ршрутизатор попытается автоматически определить тип интернет подключения вашего поставщика Интернет-услуг, если вы выберете опцию А ротивном случае вам придется вручную указать тип подключения.
0	Автоопределение - Позволить маршрутизатору автоматически определить тип соединения, предоставляемого вашим поставщиком Интерн
0	РРРоЕ - Для этого типа соединения вам необходимо имя учетной записи и пароль, выданные вашим поставщиком Интернет-услуг.
0	L2TP/Poccия L2TP - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщика Интернет-услуг.
0	РРТР/Россия РРТР - Для этого типа подключения вам потребуется имя учетной записи и пароль от вашего поставщика Интернет-услуг.
0	Динамический IP-адрес - Ваш поставщик Интернет-услуг использует службу DHCP для назначения вашему маршрутизатору IP-адреса при по
	Статический IP-адрес - Этот тип соединения использует постоянный, фиксированный (статический) IP-адрес, назначенный вашим поставщи

Далее выполните настройку беспроводной части. В поле **Имя беспроводной сети** укажите название беспроводной сети. В поле **Защита беспроводного режима** выберите **WPA-Personal**/ **WPA2-Personal** и укажите пароль беспроводной сети (от 8 до 64 символов). Нажмите кнопку **Далее**.

Беспроводной режим:		
имя оеспроводной сеги:	TP-LINK_888938	(также называется ЗЗІС)
Регион:	США 👻	
Канал:	Авто 🔻	
Режим:	11bgn смешанный 🔻	
Ширина канала:	Авто 👻	
Защита беспроводного режима:	Отключить защиту	
۲	WPA-Personal/WPA2-Personal	
Пароль PSK:	Qwerty123456789	
	(Вы можете ввести либо ASCII сим	иволы в промежутке между 8 и 63 или шестнадцатеричные символы в промежутке
0	Без Изменений	

Далее появится сообщение о успешной настройке. Для применения настроек необходимо нажать кнопку Перезагрузка

Быстрая настройка - Заве	ршение
оздравляем! Маршрути: астроек, нажмите, пожал	атор в настоящее время соединяет вас с интернетом. Для подробных уйста, на другие меню, если это необходимо.
Изменения настроек беспрово	дной сети вступят в силу после перезагрузки маршрутизатора.
	Назад Перезагрузка

После перезагрузки появится доступ к сети интернет.

Дополнительная информация

Параметры VPI/VCI по городам

Город	VPI/VCI		
Одесса	0/32		
Львов	0/32		
Мариуполь	0/35		
Остальные города	0/33		
Для IPTV [*]	0/34		

*Для городов Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Надвирна 0/32. Для города Львов 0/33

Как узнать свой логин и пароль для доступа к сети Итернет

1. Необходимо зайти в личный кабинет по ссылке <u>https://my.vegatele.com/</u>. Далее необходимо выбрать Вашу услугу и нажать кнопку «Керування послугою»:

ОСОБОВІ РАХУНКИ	^					
С Филорова телефонія филорова С Аналогова телефонія филорова С Інтернет филорован	•					
👃 профіль		Договір № ССС			Керу	вання особовим
🚍 ФІНАНСОВА ІНФОРМАЦІЯ	~	Carlos Carlos			раху	нком
обслуговування	~	Статус особового рахунку	Активний		🛔 Змін 🔒 Упра	ити контактні дані вління персональним кодом
bodo знижка 10% на всі подарункові сертифій	KAT M	Construction and and and and and and and and and an			 Отри Попс Інстр 	мання документів на e-mail хвнити рахунок хукція
		Послуги особово	ого рахунку			ЗАМОВИТИ НОВУ ПОСЛУГУ
		Назва	Тариф	Статус	Абонплата	
		Аналогова телефонія	Телефонная линия ФЛ - Домашний	Активна	грн	🖋 Керування послугою
		Інтернет становали	Легкий для кожного Легкий для кожного Maximum	Активна	ение с	У Керування послугою
						ЗАМОВИТИ НОВУ ПОСЛУГУ

2. В появившемся окне необходимо выбрать «Зміна паролю»:



3. В появившемся окне Вы сможете увидеть свой логин и сменить для него пароль, при необходимости:

Зміна паролю

Х

Логін

487778628adcbN

Новий пароль

Підтвердження пароля

відмінити

змінити

Как сбросить настройки модема

Для сброса настроек модема необходимо зажать кнопку "reset" на задней панели модема на 10-15 секунд:

Пример модем TP-Link TD-W8951ND



Как сбросить настройки роутера

Для сброса настроек роутера необходимо зажать кнопку "reset" на задней панели роутера на 10-15 секунд:

Пример для TP-LinkTL-WR740N

