



У зв'язку з переходом IP телефонії на новий софт-свіч SI-3000, змінились коди команд ДВО

- Безумовна переадресація

Призначення

21№ тел#, де

№ тел – телефон куди переадресується виклик

Відміна

#21#

- Переадресація за зайнятості

Призначення

22№ тел#

Відміна

#22#

- Переадресація за не відповіддю

Призначення

61№ тел#

Відміна

#61#

- Скорочений набір номеру (abbreviated dialing)

Призначення

*51*AB*xx#, де

AB – кодова цифра від 00 до 99,

xx - № абонента, який ви бажаєте набирати за короткою комбінацією,

Відміна

#51*AB#

Перевірка – підняти слухавку, набрати **AB (скорочений номер),

- Вихід на напрямок за паролем

Призначення

*34*xxxxB#, де

xxxx – 4 цифри паролю (за замовченням 1111),

B – тип напрямку, на який закривається доступ (1,2,3), де

1 – усі напрямки (за виключенням спецслужб)

2 – міжнародні та міжміські

3 – міжнародні

Відміна

#34*xxxxB#

- Зміна паролю

(для виходу на напрямок)

*30*xxxx*yyyy#, де

xxxx – старий пароль (за замовченням 1111)

yyyy – новий пароль (вибір абонента)

- Очікування виклику (call waiting)

Призначення

*43#

Відміна

#43#

Під час розмови А з В, коли до А телефонує С, – під час розмови у слухавці чутно короткі сигнали (як в мобільному телефоні при «другому виклику»).

При натисненні кнопки "flash" (зірочка) та 0 – абонент С отримає сигнал «зайнято», продовжується розмова А з В;

1 – з'єднання перемикається на абонента С, абонент В – на утриманні;

2 – повертаємось до абонента В.

ВАЖЛИВО:

Усі послуги призначаються / знімаються через тоновий набір.
При імпульсному наборі підключення / відміна не працює!